



THE POWER IS ON

COVER COMBO/INNOVA



ТЕХНОЛОГІЯ:

True On-Line, Подвійне перетворення

ТИП ДБЖ:

VFI - SS - 111

ДІАПАЗОН ПОТУЖНОСТІ:

10 - 20 кВА

ФАЗНІСТЬ:

3:1 / 1:1

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

WinPower

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ:

Великі комп'ютерні мережі, Дата-центри,
Промислове обладнання,
Системи автоматизації та управління,
Лабораторне обладнання,
Телекомунікації

Модель	COMBO 10K	INNOVA 20K
Потужність	9кВт / 10кВА	18кВт / 20кВА
Фазність	3:1 / 1:1	
Вхід		
Номінальна напруга	220 / 230 / 240 В	
Діапазон вхідної напруги	110 – 276 В	
Частота	50/60 ± 10%	
Вхідний коефіцієнт потужності	0,99	
Вихід		
Коефіцієнт потужності	0,9	
Номінальна напруга	200 / 208 / 220 / 230 / 240 В	
Статична / динамічна стабільність напруги	±1% / ±3%	

Регулювання напруги (в режимі батареї)	±5%	
Номінальна частота	50/60 ± 0,05 Гц	
Перевантаження PF=0.8	< 112% - необмежено, 123% - 5 хв, 146% - 1 хв., 168% - 10 сек., >168% - 2 сек.	
ККД в режимі On-Line / ECO	95% / 99%	
Крест-фактор	3:1	
Батарея		
Тип	Необслуговувані VRLA	
Внутрішні батареї	2 x 24шт x 7-9Ag/12B	
Холодний старт	доступно	
Роз'єм для підключення зовнішніх батарей	доступно	
Час заряду	3 – 4 годин до 90% ємності	
Цикл заряду	Згідно стандарту DIN 41773 з контролем напруги, струму і часу заряду	
Розміри і вага		
Розміри і вага ДБЖ (ШхГхВ)	350мм x 650мм x 890мм	350мм x 650мм x 890мм
Вага ДБЖ без батарей	42 кг	43 кг
Вага ДБЖ з батареями	24 x 9Ач – 115 кг	2 x 24 x 9Ач – 183 кг
Інтерфейси		
Індикатор робочого стану	LCD дисплей + звукова сигналізація	
Комунікаційні інтерфейси	RS-232, USB, REPO, Dry Contact, Parallel connectors	
Параметри навколишнього середовища		
Рівень шуму	<52 дБ	<55 дБ
Температура експлуатації	Від 0 °C до 40 °C	
Рекомендована робоча температура (з урахуванням батарей)	Від 15 °C до 25 °C	
Температура зберігання	Від -20°C до 40°C	
Відносна вологість	0 95 % (без конденсації)	
Стандарти		

Протистояння електромагнітному впливу	EN 62040-2
Стандарти безпеки	CE, EN62040-1, EN 61000-4-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-2-2.
Опції	
- SNMP-карта - Зовнішній байпас - AS 400 карта	- Зовнішні батарейні блоки - Сенсор температурної компенсації батарей (EMD) - Програмне забезпечення

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики без попередження.