



## Solar Home System (built-in radio)

SHS-2012R SHS-3018R

## Особенности:

- Аккумулятор EverExceed Micro Gel обеспечит длительный срок службы в режиме глубоких разрядов
- Встроенный МРЗ плеер, Радио
- Встроенные разъемы DC (USB) 5V, DC 12V
- Солнечный источник питания
- Высокая эффективность солнечной выработки
- Стабильная производительность
- Простая установка, простота в использовании
- Отличный дизайн и функциональность
- Возможность подключения ТВ и вентилятора, которые работают от DC напряжения





## Спецификация:

Модель	SHS-2012R	SHS-3018R
Мощность солнечной панели	20Вт/18В	30Вт/18В
EverExceed Micro Gel аккумулятор	12B/12A4	12В/18Ач
Солнечный контроллер	12B/5A	
Аудио система	MP3 плеер, Радио, SD card	
Выходные разъемы (DC)	2 USB разъема: 5B/1A(максимум)	
	6 разъемов для освещения: 12В/2А(максимум)	
	2 разъема для ТВ и вентилятора: 12В/3.5А(максимум)	
Режим заряда встроенного АКБ	Солнечная панель (8~10 часов)	
Размер	Корпус устройства: 330x750x170mm	
	Солнечная панель: 350х550х20мм	Солнечная панель: 520х545х25мм
Вес	Устройство: 8.5кг	Устройство: 10кг
	Солнечная панель: 2.7кг	Солнечная панель: 3.7кг
	Комплектация	
Корпус устройства (с аккумулятором)	1 шт	1 шт
Солнечная панель	1 шт	1 шт
Предохранитель 15А	2 шт	2 шт
12B/3Вт LED лампочка с кабелем 4м	2 шт	3 шт
+ переключатель (Вкл/Выкл)		
12B/5Вт LED лампочка с кабелем 4м	2 шт	3 шт
+ переключатель (Вкл/Выкл)		
USB кабель 10 в 1	1 шт	1 шт
Удлинитель кабеля 4м	1 шт	1 шт